

# Amplificador Octave V40 SE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: EL34, ECC83, 6922

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 70000 Hz

Potencia por canal (4): 40 W

Relación señal/ruido: 100 dB

Factor de distorsión armónica: 0,1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 180mV50k

Salida de previo: 500mV0,24k

Conectores

RCA: 5 pares

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 piezas

REC ( a el dispositivo de grabación.): 1 par

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna /externo

Consumo de energía: 400 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 451x415x150 mm

Peso: 18 kg