

# Amplificador Octave V110

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: KT120, ECC83, ECC81

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 70000 Hz

Potencia por canal (4): 110 W

Relación señal/ruido: 110 dB

Distorsión armónica: 0,1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 230mV50k

Salida de previo: 500mV

Conectores

RCA: 5 pares

XLR (balanceado): 2 uds

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Acústica: 2 piezas

REC (para dispositivo de grabación): 1 par

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna /externo

Consumo de energía: 500 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 451x415x150 mm

Peso: 22 kg