

# Estabilizador de tensin EnerGenie EG-AVR-DW3000-0

Tipo de regulador: rel

Tensin de entrada: 230 V (monofscica)

Potencia: 1800 W

Potencia: 3 kVA

Especificaciones

Rango de voltaje de entrada : 140 - 260 V

Precisin del voltaje de salida ( $\pm$ ): 8 %

Voltmetro: digital

Enchufes

Conexin de terminales

Niveles de proteccin

Proteccin de temperatura: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Proteccin contra sobrevoltaje/bajo voltaje

General

Instalacin: pared/suelo

Refrigeracin: pasivo

Dimensiones: 385x234x114 mm

Peso: 7,3 kg