

Amplificador TAGA Harmony TA-400MIC

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 30 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 60 W

Potencia por canal (4): 90W

Relación señal/ruido: 77 dB

Distorsión armónica: 2 %

Conectores

RCA: 3 pares

A altavoces: 4 piezas

En auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: Entrada de audio / Jack + mini-Jack / Salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de sensibilidad de entrada ajuste de nivel

Opcional: conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 250 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 420x317x91 mm

Peso: 6,3 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Construido -en reproductor con USB tipo A
Reproductor incorporado con USB tipo A
Reproductor incorporado con USB tipo A