

# Receptor de audio Electrocompaniet ECI 6DX

Color:

Tipo: receptor

## Especificaciones

Rango de frecuencia: 1 - 150000 Hz

Potencia por canal (8): 125 W

Potencia por canal (4) 200 W

Impedancia de altavoz permitida (): 2 ohmios

## Funciones y caractersticas

Servicios de transmisin: 1 – 150000

Multimedia: LANDLNAUSB ARadio por Internet

Opcional: conexin directa(By-pass/Direct)

## Conectores

Entradas : para amplificador (Main)coaxial S/P-DIF / 2 uds /ptico / 2 uds /

RCA: 2 pares

Preouts: Salidas de preamplificador (Pre-Amp)

## General

Control remoto:

Consumo de energia : 110 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x405x135 mm

Peso: 20 kg

(Pre-Amp)

## General

Control remoto:

Potencia de entrada: 110 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x405x135 mm

Peso: 20kg

(Pre-Amp)

General

Control remoto:

Potencia de entrada: 110 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 483x405x135 mm

Peso: 20kg