

Placa base Asus Crosshair VI Hero

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 12

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD X370

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4 : 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento : 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 8 piezas

Conector M.2: 2 piezas / una para instalar el mdulo Wi-Fi /

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I211-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas

PCI-E 16x ranuras: 3 piezas

Modos PCI-E: 16x/0x/4x, 8x/8x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

SLI (NVIDIA)

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 4 unidades

USB 3.2 gen1: 8 unidades

USB 3.2 gen2: 1 ud.

USB C 3.2 gen. 2: 1 ud.

Conectores en placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen1: 1 computadora

USB 3.2 gen2: 1 computadora

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Caractersticas y funcionalidades adicionales de la placa base: actualizacin del BIOS y botones de borrado de memoria CMOS en el panel posterior2 1. generacin: 1 ud.

USB 3.2 2. gen.: 1 ud.

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Caractersticas y funcionalidades adicionales de la placa base: actualizacin del BIOS y botones de borrado de memoria CMOS en el panel posterior2 1. generacin: 1 ud.

USB 3.2 2. gen.: 1 ud.

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Caractersticas y funcionalidades adicionales de la placa base: actualizacin del BIOS y botones de borrado de memoria CMOS en el panel posterior