

Amplificador Parasound ZoneMaster 250

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 60000 Hz

Potencia por canal (8): 50 W/160 W en puente/

Potencia por canal (4): 90 W/200 W en puente/

Señal a -relación de ruido (Principal): 112 dB

Factor de distorsión armónica: 1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 0.7 V

Conectores

Entradas: Euroblock / 2 piezas /

Al amplificador (principal): RCA

Trigger: 1 pc

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp) al subwoofer

Acústica: 4 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Características y características

Ajustes: ajustar la sensibilidad de entrada / cada canal /

Avanzado : Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 250 W

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 220x254x51 mm

Peso: 1,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg