

Amplificador Rotel A10

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 40000 Hz / +/- 1dB /

Potencia por canal (8): 40W

Señal de relación Relación señal-ruido: 100 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/MC): 80 dB

Factor de amortiguamiento: 180

Factor de distorsión armónica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 150 mV 24 k

Fono MM/MC: 2.5 mV 47 k

Salida de pre-índice: 1000 mV 470 k

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 5 pares

Salidas de preamplificador:

Acústica: 4 piezas

REC (a la grabadora): 1 par

Salida de disparo: 2 piezas

A los auriculares: 3,5 mm (miniconector)

Panel frontal: Conector de entrada de audio / 3. Miniconector de 5 mm/salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de balance ajuste de nivel

Opcional: Etapa fonográfica MM Conexión de altavoz adicional Cableado doble

General

Alimentación: interna

Consumo potencia: 220W

Consumo en espera: 0.5W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x347x73 mm

Peso: 5,9 kg