

Amplificador Rotel A12

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / \pm 0,5 dB /

Potencia por canal (8): 60W

Señal/ruido : 100 dB

Relación señal/ruido (Phono MM/MC): 90 dB

Factor de amortiguamiento: 220

Factor de distorsión armónica: 0.03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200mV/24k

Phono MM/MC: 3mV/47 k

Presalida: 1000 mV/470 k

Conectores

Entradas: Fono/USB B/coaxial S/P- DIF / 2 piezas / óptica / 2 piezas / RS-232 entrada de control (IR)

RCA: 4 pares

Salidas: preamplificador (Pre-Amp)

Acústica: 4 piezas

Salida de disparador: 2 piezas

Panel frontal: pantalla Entrada de audio / USB tipo A / salida de auriculares

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves/ajuste de agudos/ajuste de balance/ajuste de nivel

Opcional: conexión directa (By-pass/Directo) Etapa fonográfica MM Conexión de altavoz

adicional Cableado doble Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 230 W

Consumo en espera: 0.5 W

Dimensiones (WxDxH): 430x345x93 mm

Peso: 8 kg