

Amplificador Apart REVAMP8250

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros de amplificador

Número de canales: 8

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 125W / 500W en puente /

Potencia por canal (4): 250W

Relación señal/ruido (principal): 100dB

Factor de distorsión armónica: 0.5 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 1 V/22 k

Conectores

Al amplificador (Main): Euroblock/RCA

Salidas de preamplificador:

Sobre acústica : 8 piezas / Euroblock /

Panel frontal: indicadores

Funciones y características

Ajustes: ajuste de sensibilidad de entrada / cada canal /

Avanzado: conexión directa (By-pass/Directo)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 2200 W

Dimensiones de instalación: 2U

Dimensiones (WxDxH): 483x332x88 mm

Peso: 21,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg