

Amplificador Russound D850

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 8

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / + 1,7, - 1 dB /

Potencia por canal (8) : 50W / 160W en puente /

Potencia por canal (4): 80W

Señal Relación de ruido a ruido (principal): 90 dB

Sensibilidad/impedancia de canales

Entrada principal: 0.6 V₂₂ k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Disparador: 5 piezas

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 8 uds

Salida de disparador: 5 piezas

Funciones y características

Ajustes: entrada Sensibilidad de ajuste/Cada canal/

Avanzado: Conexión directa (By-pass/Directo)Apagado automático/Tiempo de retardo/

General

Alimentación : Interno

Consumo de energía: 600W

Dimensión de montaje: 2U

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 427x410x88 mm

Peso: 8,6 kg

6 kg

6 kg