

Equipo de sonido Paradigm SE Center

Destino: Inicio

Instalación: Estante

Datos técnicos

Tipo: pasivo

Número de canales: 1.0

Número de altavoces: 4

Número de bandas: 3

Sensibilidad: 91 dB

Impedancia: 8 ohmios

Frecuencia de cruce: 2.1 kHz

Potencia/frecuencia

Centro: 100W/canal

Potencia máxima del amplificador: 130W

Potencia nominal total : 100W

Rango de frecuencia general: 75 – 20000 Hz

Diseño

Características de diseño: blindaje magnético inversor de fase

General

Diámetro del tweeter: 25 mm

Diámetro de rango medio: 89 mm

Diámetro del woofer (woofer/rango medio): 140 mm

Dimensiones del canal central (HxWxD): 17,8x44,5x24,1 cm

Peso: 9,4 kg