

Linterna Fenix HL26R

Tipo: faro delantero

Especificaciones

Tipo de Impara: LED con reflector

Modelo de diodo: Cree XP-G2 R5

Nmero de diodos: 1 pieza

Flujo luminoso mximo: 450 lm

Rango de iluminacin: 100 m

Tiempo mximo de funcionamiento: 100 h

Niveles de brillo: 4

Modos adicionales: 2 piezas / i /SOS luz de cruce / carretera

Juego completo

Juego completo: batera / batera incorporada /

Generalidades

Resistencia a los golpes : / hasta 1 m /

Impermeable: +

Elementos reflectantes

Alimentacin: batera

Capacidad de la batera: 1600 mAh

Cargando desde Puertos USB

Indicador de batera

Material de la caja: metal/ plstico

Longitud: 6,5 cm

Peso: 86 g

Caractersticas y funciones adicionales de la linterna: Ajuste del nivel de inclinacin del cabezal de la linterna Modos de brillo: Luz puntual: 450 lm - 1 hora y 30 minutos de funcionamiento 130 lm - 6 horas de funcionamiento 70 lm - 12 horas de funcionamiento 30 lm - 25 horas de funcionamiento Ambiente luz: 40 lm — 13 horas de funcionamiento 4 lm — 100 horas de funcionamiento 40 lm - 13 horas de funcionamiento 4 lm - 100 horas de funcionamiento 40 lm - 13 horas de funcionamiento 4 lm - 100 horas de funcionamiento