

Amplificador Audiolab M-ONE

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 40W

Potencia por canal (4): 60 W

Relación señal/ruido: 81 dB

Factor de distorsión armónica: 0,01 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 515 mV/10 k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIFóptico

RCA: 2 pares

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pc

Auriculares: 6.35 mm (Jack)

Panel frontal: pantalla salida de auriculares

Características y capacidades

Avanzado: Bluetooth

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 150 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 247x295x114 mm

Peso: 5,5 kg

Funciones y características adicionales del amplificador: se utilizan resistencias de precisión, condensadores de película y etapas de entrada de buffer para construir condensadores de película y etapas de entrada de buffer