

Placa base MSI Z370 GAMING PLUS

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z370

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 4000 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

DisplayPort:

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M .2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0 , RAID 1, RAID 5,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número de LAN puertos: 1 unidad

LAN controlador: Intel I219-V

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 4 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 uds

USB 3.2 generación 1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 6 piezas

2 gen1: 2 uds

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 6 uds

2 gen1: 2 uds

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 uds