

Receptor de audio Micromega M-One 100

Tipo: receptor

Especificaciones

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4)): 200 W

Impedancia de altavoz permitida (): 4 ohmios

Seal/ruido (RCA): 100 dB

Relacin seal/ruido (fono): 75 dB

Multimedia: LANBluetoothDLNAUSB A / 2 piezas / USB B

Opcional: I2S / 2 piezas /control de telefono inteligente

Conectores

Entradas: FonoXLR (balanceado)coaxial S/P-DIFpticodigital balanceado (AES/EBU) disparador

RCA: 1 par

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)Disparador

General

Control remoto

Consumiblepotencia: 140 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x250x56 mm

Peso: 9 kg