

# Amplificador TAGA Harmony TTA-1000

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: KT88, 6SN7, 12AX7

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 10 - 30000 Hz

Potencia por canal (8): 60W

Potencia por canal (4): 60W

Relación señal/ruido: 89 dB

Distorsión armónica: 0,35 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 450 mV/50 k

Fono MM/MC: 47/0.047 k

Salida de pre-índice: 400 mV

Conectores

Entradas: Fono

RCA: 2 par

Salidas : preamplificador (Preamplificador)

Acústico: 2 piezas

Características y características

Ajustes: ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM/Etapa de fono MC

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 450x375x225 mm

Peso: 24 kg

(An. x Pr. x Al.): 450x375x225 mm

Peso: 24 kg

(An. x Pr. x Al.): 450x375x225 mm

Peso: 24 kg