

Tensimetro A&D UA-911BT-C

Tipo: automtico

Ubicacin de medicin: brazo

Energía de la batera: Batera/Alimentacin de red

Indicador de batera:

Rango de medicin de presin: 20 - 280 mmHg st.

Rango de pulso: 40 - 200 lpm

Dimensiones del manguito: 22 - 37 cm

Registro de lecturas: 30 unidades

Funciones: medicin del ritmo cardaco; deteccin de arritmias; alerta de error de medicin; apagado automtico; sincronizacin con PC/sincronizacin con telefono/