

Cargador GYS Startium 330E

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de arranque: 165A

Mn. corriente de carga: 5A

Mx. corriente de carga: 25A

Ajuste de corriente: automatico

Capacidad de batera de carga: 20 – 375 Ah

Funciones y caractersticas: voltmetro; ampermetro; indicador de carga; recuperacin (desulfatacin); proteccin contra sobrecarga; prueba de estado de la batera; carga de la batera de gel

Fuente de alimentacin: 220 V

Potencia consumida: 800 W

Longitud del cable: 2 m

Dimensiones: 425x255x255 mm

Peso: 15 kg