

Generador Konner&Sohnen KS 7000E-1/3

Combustible: gasolina

Tension de salida: 380V

Potencia nominal: 5 kW

Potencia mxima: 5,5 kW

Alternador: sincrono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: KS 390

Cilindrada del motor: 389 cm

Potencia: 13 hp s.

Tipo de arranque: arrancador elctrico

Consumo de combustible: 1.47 l/h / al 50 % de carga /

Volumen del depsito de combustible: 25 l

Indicador de nivel de combustible:

Funcionamiento continuo : 17 h / al 50 % de carga /

Refrigeracin del motor: avin

Funciones y caractersticas

Funciones Salida de CC (DC 12 V)Regulador de voltaje automtico (AVR)PantallaContador de horasVoltmetro

General

Nmero de salidas (220/380V) 2 uds

tomas 220V: 1 ud para 32 A Tomas de 380 V: 1 ud para 16 A

Nivel de ruido : 69 dB / a una distancia de 7m /

Dimensiones: 680x545x550 mm

Peso: 81,8 kg