

Rel de tensin Novatek-Electro RN-101M

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 1

Instalacin: en toma

Potencia: 3,5 kVA

Corriente mxima: 16 A

Rango de medida de tensin: 120 - 400 V

Precisin de la medicin (\pm): 1,3 %

Tiempo de inactividad (lmite inferior): 0.12s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0.12s

Retardo de reinicio: 5 – 900s

Lmite de disparo inferior : 160 - 220V

Lmite superior de disparo: 230 - 280V

Funciones : pantalla; indicador de funcionamiento

Ajuste: mecnico

Nivel de proteccin: IP30

Dimensiones: 70x124x76mm

Peso: 170g