

Rel de tensin REAL-EL VR-101F

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 1

Instalacin: en toma

Potencia: 3,3 kVA

Corriente mxima: 15 A

Tiempo de disparo (lmite inferior): 0.3s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0.3s

Retardo de reenganche: 180s

Lmite de disparo inferior : 185V

Lmite de disparo alto: 255V

Funciones: Indicador de funcionamiento

Ajuste: ninguno

Dimensiones: 54x120x80 mm