

# Rel de tensin REAL-EL VR-107P

Dispositivo: rel de tensin

Tensin: CA

Nmero de fases: 1

Instalacin: en toma

Potencia: 3,3 kVA

Corriente mxima: 15 A

Rango de medida de tensin: 100 - 300 V

Hora de descanso (lmite inferior): 0.3s

Tiempo de disparo (lmite superior): 0,3 s

Retardo de reinicio: 5 – 999 s

Disparo inferior lmite: 150 - 210V

Lmite superior de disparo: 230 - 265V

Funciones : pantalla

Ajuste: digital

Dimensiones: 53x116x80 mm