

# Rel de tensin Novatek-Electro RN-102

Dispositivo: rel de voltaje

Voltaje: variable

Nmero de fases: 1

Potencia: 6,5 kVA

Corriente mxima: 32 A

Rango de medicin de voltaje: 120 - 400 V

Precisin de medicin ( $\pm$ ): 1,3 %

Tiempo de inhabilitacin (lmite inferior): 0,12 s

Tiempo de desactivacin (lmite superior): 0,12 s

Retardo de reinicio: 5 - 900 s

Recorrido inferior lmite: 180 - 240 V

Lmite superior de disparo: 250 - 300 V

Funciones pantalla; indicador de funcionamiento

Ajuste: mecnico

Nivel de proteccin: IP30

Dimensiones: 80x125x43 mm

Peso: 250 g