

Generador Matari MR130

Combustible: disel

Tensin de salida: 380 V

Potencia nominal: 128 kW

Potencia mxima: 141 kW

Alternador: sncono

Bobinado del alternador: cobre

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Ricardo RLR6M3L-15

Desplazamiento del motor: 7130 cm

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 20 l/h / al 60 % de carga /

Capacidad del depsito de combustible: 415 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 20.7 h / al 60 % de carga /

Refrigeracin del motor: liquido

Caractersticas y capacidades

Funciones: arranque automtico (ATS) regulador de voltaje automtico (AVR) pantalla contador de horas voltmetro

General

Cubierta acstica

Nivel de proteccin: IP 23

Nivel de ruido: 68 dB / a 7 m /

Dimensiones: 3200x1100x1850 mm

Peso: 2270 kg