

Amplificador Emotiva BasX A-150

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,07$ dB /

Potencia por canal (8): 75W

Potencia por canal (4): 150W

Relación señal/ruido (Principal): 120 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Factor de distorsión armónica: 0,02 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada principal: 1.2 V27 k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA

Disparador: 1 pieza

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Funciones y características

Adicional: Conexión directa (By-pass/Directa)

General

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 250 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 432x343x79 mm

Peso: 7 kg