

mpara automtica InfoLight Ballast 35W H11 4300K K

Tipo: xenn

Denominacin: faro delantero

Cantidad por paquete: 2 piezas

Zcalo: H11

Base de zcalo: PGJ19-2

Consumo de energia: 35W

Tensin: 12V

Flujo luminoso: 2600 lm

Temperatura de color: 4300 K

Vida til garantizada (B3): 2000 h

Vida til mxima (Tc): 4000 h

Color de resplandor: blanco

Unidad de encendido