

Amplificador Emotiva XPA-2 Gen3

Color:

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,1$ dB /

Potencia por canal (8): 300 W

Potencia por canal (4): 490W

Relación señal/ruido (Main): 117 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Factor de distorsión armónica: 0.005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada balanceada XLR: 1500 mV/33 k

Entrada de línea: 1500 mV/24 k

Conectores

Por amperio (Main): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Para acústica: 2 piezas

Salida de activación: 1 unidad

Características y funciones

Opcional: conexión directa (By-pass/Direct)

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 432x483x203 mm

Peso: 16,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg