Amplificador Emotiva XPA-2 Gen3

Color:

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor Tipo de transformador: toroidal

Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: $20 - 20000 \text{ Hz} / \pm 0,1 \text{ dB} /$

Potencia por canal (8): 300 W
Potencia por canal (4): 490W
Relacin seal/ruido (Main): 117 dB
Factor de amortiguamiento: 500
Factor de distorsin armnica: 0.005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada balanceada XLR: 1500 mV33 k

Entrada de Inea: 1500 mV24 k

Conectores

Por amperio (Main): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza Para acstica: 2 piezas

Salida de activacin: 1 unidad

Caractersticas y funciones

Opcional: conexin directa (By-pass/Direct)

General

Fuente de alimentacin: interna

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 432x483x203 mm

Peso: 16,1 kg

1 kg