

Kit alarma Ezviz A1

Conexión de sensores: inalámbricos

Zonas inalámbricas: 32 uds

Funciones y características

Funciones de seguridad: alarma parcial con solo tocar un botón

Capacidades del panel de control: guía de voz

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 32 piezas

Rango de comunicación del sensor: 80 m

Rango de comunicación de los llaveros: 80 m

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores de apertura: 1 pieza

Llaveros: 1 pc

Características del sensor

Sensor de movimiento: T1

Sensor abierto: T6

Ángulo de cobertura horizontal: 100 °

Rango del sensor movimiento: 12 m

Inmunidad a mascotas

General

Control: llavero aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad máxima: 95 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 121x100x17 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 99x66x38 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 83x30x12 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 63x42x15,4 mm

4mm

4mm