

Amplificador Synthesis Roma 37CC plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: ECC88

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 250 W

Potencia por canal (4): 450W

Relación señal-ruido: 90 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 200mV

Conectores

Entradas: Fono USB Btico

RCA: 2 pares

Salidas: Preamplificador (Pre-Amp)

Acústico : 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: ajuste

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MS

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 1000 W

Dimensiones (AnxPrxAI) : 410x390x95 mm

Peso: 8 kg