Amplificador Synthesis Roma 54CC plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor Parmetros del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 100W Potencia por canal (4): 170 W

Relacin seal/ruido: 90 dB

Canales Sensibilidad / Impedancia

Entrada de Inea: 200mV

Conectores

Entradas: PhonoUSB Bptico

RCA: 2 pares

Salidas: preamplificador (Preamplificador)

Para acstica: 2 piezas

Para auriculares : 6.35 mm (conector)
Panel frontal: salida de auriculares

Caractersticas y funciones Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MMEtapa de fono MS

General

Control remoto

Fuente de alimentacin: interno Consumo de energa: 400 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 260x380x95 mm

Peso: 6 kg