

# Amplificador Synthesis Roma 54CC plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 100W

Potencia por canal (4): 170 W

Relación señal/ruido: 90 dB

Canales Sensibilidad / Impedancia

Entrada de línea: 200mV

Conectores

Entradas: PhonoUSB Bt óptico

RCA: 2 pares

Salidas: preamplificador (Preamplificador)

Para acústica: 2 piezas

Para auriculares : 6.35 mm (conector)

Panel frontal: salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MS

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interno

Consumo de energía: 400 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 260x380x95 mm

Peso: 6 kg