

Amplificador Synthesis Roma 81CC plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 250W

Potencia por canal (4): 450 W

Relación señal/ruido: 90 dB

Canales Sensibilidad / Impedancia

Entrada de línea: 200mV

Conectores

Entradas: Fono Coaxial S/P-DIF óptico

RCA: 2 pares

Salidas: del preamplificador (Pre-Amp)

Acústico: 2 uds

A los auriculares: 6.35 mm (conector)

Panel frontal: salida de auriculares

Características y funciones

Ajustes: Ajuste de nivel

Opcional: Etapa de fono MM Etapa de fono MS

General

Control remoto

Fuente de alimentación: interior

Consumo de energía: 1000 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 410x390x95 mm

Peso: 8 kg