

Amplificador Synthesis Roma 96CC plus

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: EL34/6CA7,12AU7/ECC82

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (6): 25W

Relación señal/ruido: 90 dB

Distorsión armónica: 1 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 300mV50k

Fono MM/MC: 47 k

Conectores

Entradas: FonoUSB Bcoaxial S/P-DIFóptica

RCA: 3 pares

Acústica: 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: ajuste de nivel

Avanzado: Etapa de fono MM Etapa de fono MC

General

RemotoMando a distancia

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 180 W

Dimensiones (WxDxH): 260x380x200 mm

Peso: 18 kg