# SAI Logicpower LPM-825VA-P

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Tiempo de cambio a batera: 6 ms

### Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 145 – 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Bypass (conexin directa): falta

#### Salida

Tensin de salida: Monofsico (220V)

Potencia mxima de salida: 825 VAPotencia de salida efectiva: 577 W seal de salida de forma : similar a una onda sinusoidal(aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah Bateras instaladas : 1 pieza

Arranque en fro:

#### Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma audible

Fusible: automtico

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 145x95x310 mm

Peso: 5,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg
- 3 kg