

Amplificador Synthesis A40Virtus

Color:

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: KT66, 12BH7, ECC83 /12AX7

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / \pm 0.5 dB /

Potencia por canal (6): 40 W

Relación señal/ruido 90 dB

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada de línea: 300 mV/50 k

Conectores

Entradas: USB Bcoaxial S/P-DIF

RCA: 4 pares

Salidas de preamplificador: (Pre -Amp)

Para acústica: 2 piezas

Funciones y características

Ajustes: ajustes de nivel

General

Control remoto:

Fuente de alimentación: interna

Consumo de energía: 350 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 420x450x260 mm

Peso: 35 kg

potencia: 350 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 420x450x260 mm

Peso: 35 kg

potencia: 350 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 420x450x260 mm

Peso: 35 kg