

Generador Fogo FV 13000RTE

Combustible: Gasolina

Tension de salida: 380 V

Potencia nominal: 9,1kW / a 380V, 5,4kW - a 220V /

Potencia mxima: 10kW / a 380V, 6 kW - a 220V /

Alternador: sncono

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Modelo de motor: Briggs & amp

Stratton Vanguard 18HP

Desplazamiento del motor: 570 cm

Potencia: 18 HP

Tipo de arranque: arranque elctrico

Consumo de combustible: 4,5 l/h

Capacidad del tanque de combustible: 26 l

Indicador de combustible

Tiempo de actividad: 5.7 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR) contador de horas

General

Nmero de tomas (220/380V): 3 piezas

Tomas 220V : 1 ud 16A

Tomas 380V: 2 uds 32A

Nivel de proteccion: IP 23

Nivel de ruido: 97 dB

Dimensiones: 790x730x600 mm

Peso: 138 kg

Modificaciones del modelo: Modelo FV 13000TE - sin regulador de voltaje automtico Modelo FV 13000RTE - hay regulador de voltaje automtico Modelo FV 13000TE - sin AVR Modelo FV 13000RTE - con AVR Modelo FV 13000TE - sin AVR Modelo FV 13000RTE - con AVR