

AV - receptor Marantz AV -8805

Color

Tipo de dispositivo: AV- Procesador

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 192 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 24 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Sonido envolvente de auriculares

Compatibilidad con eARC: /en firmware/

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Actualizacin a 4K

HDR: HDR10, Dolby Vision

Soporte 3D

Multizona

Especificaciones tcnicas

Nmero de canales: 13.2

Relacin seal-ruido: 105 dB

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz / +1,-3 dB /

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Medios USB Transmisin de audio en red Radio por Internet

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA Emparejamiento de control remoto Amazon

Alexa

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS Express DTS

96/24 DTS-HD Audio de alta resolucin DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto

6.1 DTS Neural:X DTS X

Entradas

XLR (balanceado): 2 piezas

RCA: 7 pares

Coaxial S/P-DIF: 2 piezas

ptica: 2 piezas

HDMI: 8 piezas

Versin HDMI: v 2.1

Compuesto: 5 piezas

Componente: 3 piezas

Fono

Multicanal: / 7.1 /

Entrada de control (IR)

Salidas

XLR (balanceado): 17 piezas

RCA: 2 pares

HDMI: 3 piezas

Compuesto: 2 piezas

Componente : 1 pieza

Auriculares: 6,35 mm (Jack)

Preamplificador (Preamplificador) : / 13.2 — RCA+XLR /

Panel frontal

Salida de auriculares

Puerto USB

Entrada HDMI

Lnea: / RCA /

Compuesto

Total

Consumo de energia: 90W

Consumo en espera: 0.2W

Control de smartphone

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 440x410x185 mm

Peso: 13,7 kg