

Amplificador TAGA Harmony TA-600MULTI

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 8

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / ± 3 dB /

Potencia por canal (8): 16 W

Potencia por canal (4): 18W

Relación señal/ruido: 75 dB

Armónica distorsión : 1 %

Conectores

RCA: 1 par

Acústica: 8 piezas

Conector de entrada de audio del panel frontal: /Jack + mini-Jack/

Funciones y características

Ajustes: ajuste de graves ajuste de agudos ajuste de sensibilidad de entrada ajuste nivel

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 430x310x107 mm

Peso: 6,6 kg