

Amplificador Emotiva XPA-DR1

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base de elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros de amperios

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,1$ dB /

Potencia por canal (8): 650W

Potencia por canal (4): 1000 W

Relación señal/ruido (principal): 122 dB

Factor de amortiguación: 500

Factor de distorsión armónica: 0.008 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 2400mV33k

Entrada de línea: 2400mV24k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Acústica: 1 pieza

Salida de disparo: 1 pieza

Funciones y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Material del chasis: acero

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 432x483x203 mm

Peso : 16,1 kg

1 kg

1 kg