

Amplificador Emotiva XPA-DR2

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Tipo de transformador: toroidal

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / $\pm 0,1$ dB /

Potencia por canal (8): 550W

Potencia por canal (4): 800W

Relación señal/ruido (Principal): 120 dB

Factor de amortiguamiento: 500

Factor de distorsión armónica: 0.008 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 2100mV33k

Entrada de línea: 2100mV24k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Acústica: 2 piezas

Salida de disparo: 1 pieza

Funciones y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Direct) Conexión de altavoz adicional Bicableado

General

Material del chasis: acero

Fuente de alimentación: interna

Dimensiones (AnxPrxAI): 432x483x203 mm

Peso : 19,3 kg

3 kg

3 kg