

# Amplificador McIntosh MC611

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Base del elemento: transistor

Parámetros del amplificador

Número de canales: 1

Rango de frecuencia: 20 – 20000 Hz / - 0,25 dB /

Potencia por canal (8): 600W

Potencia por canal (4): 600W

Potencia por canal (2): 600W

Relación S/ N (principal): 120dB / RCA, 124dB - XLR /

Factor de amortiguación: 40

Distorsión armónica: 0.005 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 4800mV22k

Entrada de línea: 2400mV22k

Conectores

Al amplificador (principal): RCA/XLR

Disparador: 1 pieza

Salidas: Preamplificador (Preamplificador)

Acústico : 1 pieza

XLR (balanceado): 1 pieza

Salida de disparo: 2 piezas

Panel frontal: Indicadores de dígitos

Características y características

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo)Apagado automático

General

Material del chasis: acero

Potencia suministro: interno

Consumo en espera: 0.5 W

Dimensiones (WxDxH): 445x559x240 mm

Peso: 44,3 kg