

Amplificador BIG DIGITAL1400

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 350 W / puenteado 1400W /

Potencia por canal (4): 700W

Relación señal/ruido (Principal): 110 dB

Conectores

Al amplificador (principal): XLR

Salidas: Preamplificador (Preamplificador) Speakon / 2 piezas /

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: Indicadores

Características y capacidades

Ajustes: Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel/ cada canal /

Opcional: Conexión directa (By-pass/Directo) limitador

General

Fuente de alimentación: interna

Dimensión de montaje: 2U