Amplificador BIG MA4800s

Color
Tipo de dispositivo: amplificador de potencia
Propsito: concierto
Elemento base: transistor
Ajustes del amplificador
Nmero de canales: 2
Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz
Potencia por canal (4): 1700 W / puenteado 6000W /
Potencia por canal (2): 2200W
Relacin seal/ruido (Principal): 110 dB
Conectores
Al amplificador (principal): XLR
Salidas: Preamplificador (Preamplificador) Speakon / 2 piezas /
Acstico: 2 piezas
XLR (balanceado): 2 piezas
Panel frontal: indicadores
Caractersticas y caractersticas
Ajustes: Ajuste de entradaganancianivel / cada canal /
Avanzado: conexin directa (By-pass/Directo)limitador
General
Fuente de alimentacin: Interna
Dimensin de montaje: 2U
Peso: 14 kg
Caractersticas y capacidades adicionales del amplificador: Potencia por canal en modo puenteado (8 ohmios) - 3400 W