

# Amplificador BIG MA4800s

Color

Tipo de dispositivo: amplificador de potencia

Propósito: concierto

Elemento base: transistor

Ajustes del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (4): 1700 W / puenteado 6000W /

Potencia por canal (2): 2200W

Relación señal/ruido (Principal): 110 dB

Conectores

Al amplificador (principal): XLR

Salidas: Preamplificador (Preamplificador) Speakon / 2 piezas /

Acústico: 2 piezas

XLR (balanceado): 2 piezas

Panel frontal: indicadores

Características y características

Ajustes: Ajuste de entrada ganancia nivel / cada canal /

Avanzado: conexión directa (By-pass/Directo) limitador

General

Fuente de alimentación: Interna

Dimensión de montaje: 2U

Peso: 14 kg

Características y capacidades adicionales del amplificador: Potencia por canal en modo puenteado (8 ohmios) - 3400 W