

# Generador Kentavr KBG-258AG

Combustible: gasolina / gas

Tension de salida: 220 V

Potencia nominal: 2,5kW

Potencia mxima: 2,8kW

Alternador: sncono

Bobinado del alternador: aluminio

Motor

Tipo de motor: 4 tiempos

Tamao del motor : 210 cm

Potencia: 7 HP

Tipo de inicio: Manual

Consumo de combustible: 1,62 l/h / gasolina /

Consumo de combustible: 1,65 m/ h

Capacidad del tanque de combustible: 15 l

Indicador de combustible

Tiempo de funcionamiento continuo: 9.2 horas

Enfriamiento del motor: aire

Caractersticas y capacidades

Funciones: salida de corriente constante (DC 12V)regulador de voltaje automtico (AVR)voltmetro

General

Nmero de enchufes (220/380V): 2 piezas

Tomas de 220 V: 2 uds 16A

Nivel de ruido: 75 dB / a 7 m de distancia /

Peso: 36 kg