

Kit alarma Ajax Hub

Conexin del sensor: inalmbtrica

Zonas inalmbtricas: 50 uds

Energa de respaldo: 15 horas

Protocolo de comunicacin del sensor: Jeweller

Sensores inalmbtricos : 100 uds

Rango de comunicacin del sensor: 2000 m / en rea abierta /

Clave de rango comunicacin fob: 800 m / en espacio abierto /

Usuarios (nmeros a llamar): 50 uds

Control: mando; desde el telefono (GSM) / 850/900/1800/1900 MHz /

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 80 %

Dimensiones de la planta (Al x An x Pr): 163x163x36 mm