

Martillo perforador Makita HR1840

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Especificaciones

Consumo de energia: 470W

Energia de impacto: 1.4 J

Nmero de carreras: 4800 rpm

Nmero de revoluciones: 2100 rpm

Reversa: cepillado

Posicin del motor: horizontal

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 24 mm

Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 18 mm

Dimetro mximo de perforacin con corona: 65 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: embrague de sobrecargabloqueo del botn de encendido

General

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Juego completo: mango adicionaltope de profundidadestuche (bolsa)

Longitud del cable: 2.5 m

Dimensiones: 28,5x7,5x20,8 cm

Peso: 2,4 kg