

# Martillo perforador Makita HR1841F

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Especificaciones

Consumo de energia: 470W

Energa de impacto: 1.4 J

Nmero de carreras: 4800 rpm

Nmero de revoluciones: 2100 rpm

Reversa: cepillado

Posicin del motor: horizontal

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 24 mm

Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 18 mm

Dimetro mximo de perforacin con corona: 65 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: sistema antivibracinembrague de seguridadbloqueo del botn de encendido  
retroiluminacin

General

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Contenido del paquete: Asa adicionalEstuche (bolsa)

Longitudcable: 4 m

Dimensiones: 28,5x7,5x20,8 cm

Peso: 2,5 kg